

HT38

PROFESSIONELLER KABEL- UND LEITUNGSSUCHER

Das HT38 ist ein neu entwickelter Kabel- und Leitungssucher und unterstützt durch eine einfache Handhabung das Auffinden und Zuordnung der Sicherungen von elektrischen Stromkreisen. Der Kabel- und Leitungssucher HT38 besteht aus einem Sender mit integriertem Schukostecker und einem Empfänger. Durch die integrierte LED Anzeige und dem Summer im Empfänger wird Ihnen das Verfolgen von Leitungen erleichtert. Das HT38 entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie der Überspannungskategorie CAT III 250V.

FUNKTIONEN

- LED Anzeige und Summer mit variablem Ton
- Zuordnung von Sicherungen
- Zuordnung und Verfolgen einer Leitung
- Verwendung in spannungsführenden Kreisen mit Spannungen bis 250 VAC gegen Erde
- LED Anzeige für niedrigen Batterie-Ladezustand
- Automatische Abschaltung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Sender HT38T

Stromversorgung:	230 VAC, 50 Hz
Ausgangsstrom des Signals:	<20 mA
Externe Verbindung:	Integrierter Schukostecker
Betriebstemperatur:	0°C ÷ 40°C
Betriebsfeuchtigkeit:	<80%RH
Lagerungstemperatur:	0°C ÷ 50°C
Lagerluftfeuchtigkeit:	<95%RH
Abmessungen (LxBxH):	95 x 60 x 30 mm
Gewicht:	140g

Empfänger HT38R

Stromversorgung:	1x9V Batterie
Auto Power OFF:	nach 3 min Nichtgebrauch
Betriebstemperatur:	0°C ÷ 40°C
Betriebsfeuchtigkeit:	<80%RH
Lagerungstemperatur:	0°C ÷ 50°C
Lagerluftfeuchtigkeit:	<95%RH
Abmessungen (LxBxH):	195 x 60 x 35 mm
Gewicht:	130g

Allgemeine Spezifikationen

Max. Betriebshöhe	2000 m
Sicherheit:	IEC/EN61010-1
EMC:	IEC/EN61326-1
Isolation	Doppelte Isolation
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	CAT III 250V

Lieferumfang

- Sender HT38T
- Empfänger HT38R
- Batterie (für Empfänger)
- Schutztasche
- Bedienungsanleitung

